



Nutzfahrzeuge

Anhänger-Beleuchtungsprüfgerät mit Akku zur elektrischen Simulation eines Zugwagen (12 V)

Artikelnummer: 080119_1

Description: ATA 07



Beschreibung

- Anhänger-Beleuchtungsprüfgerät mit Akku zur elektrischen Simulation von Zugwagen (12 V)
- Mit automatischer Abschaltung nach 2 Minuten ohne Benutzung
- Akku-Daten 12 V, Kapazität 1,2 Ah.
- Für folgende Stecker einsetzbar:
 - 13-polig, 12 V (WeSt)
 - 7-polig, 12 V (DIN/ISO 1724)
 - 13-polig, 12 V (Multicon)
- LED-Anzeige für:
 - Kapazitätsanzeige beim Einschalten des Gerätes
 - Warnanzeige bei Akkuspannung <10.5 V

- Stromflussanzeige
- Akku wird geladen
- Akku voll

Belegung der Drehknopfzeichen:

1	2	3	4
1/L	Fahrtrichtungsanzeiger links	7/58L	linke Schluss-, Umriss- und Begrenzungsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung

1	2	3	4	4/R	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	10	Ladeleitung (+) für Anhängers-Batterie
2/54G	Nebelschlussleuchte	8	Rückfahrleuchte ohne Rückfahrteinrichtung für Auflaufbremse	5/58R	rechte Schluss-, Umriss- und Begrenzungsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung	11 + 12	nicht zugeteilt
3	Masse für Stromkreiskontakte 1...8	9	Stromversorgung	6/54	Bremsleuchten	13	Masse für Stromkreiskontakte 9 bis 12

Lieferumfang

- 1 Testgerät
- 1 Netzanschlusskabel, Länge 1,50 m
- Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer

Ersatzteile

- ET 68 (120802) Akku für ATA 07

Tabelle

Belegung der Drehknopfzeichen:

1	2	3	4
1/L	Fahrtrichtungsanzeiger links	7/58L	linke Schluss-, Umriss- und Begrenzungsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung
2/54G	Nebelschlussleuchte	8	Rückfahrleuchte ohne Rückfahrteinrichtung für Auflaufbremse
3	Masse für Stromkreiskontakte 1...8	9	Stromversorgung
4/R	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	10	Ladeleitung (+) für Anhänger-Batterie
5/58R	rechte Schluss-, Umriss- und Begrenzungsleuchte, Kennzeichenbeleuchtung	11 + 12	nicht zugeteilt
6/54	Bremsleuchten	13	Masse für Stromkreiskontakte 9 bis 12